

**BOSCH**

Loodud kestma

## Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Lokaliseerimisseade

### GMS 120



Lihtne ja intuiitiivne - ilmselge lemmik objektide tõhusaks tuvastamiseks

#### Kõige olulisemad andmed

Max lokaliseerimissügavus	120 mm
Boschi radaritehnoloogia	ei
Lokaliseeritavad objektid	magnetilised metallid (nt raud), ...

**Tellimisnumber** 0 601 081 000

## Tehnilised andmed

### Tehnilised andmed

Boschi radaritehnoloogia	ei
Lokaliseeritavad objektid	magnetilised metallid (nt raud), mittemagnetilised metallid (nt vask), pingestatud elektrijuhtmed, puitkarkassid
Max lokaliseerimissügavus	120 mm
Lokaliseerimissügavus, magnetiline metall, max	120 mm
Lokaliseerimissügavus, mittemagnetiline metall, max	80 mm
Lokaliseerimissügavus, pingestatud elektrijuhtmed, max	50 mm
Lokaliseerimissügavus, puidust allstruktuurid, max	38 mm
Seinatüübid	Kipsplaat
Tolmu- ja pritsmekaitse	IP 54
Materjali tuvastamine	Pingestatud elektrijuhe, Metall
Toide	1 × 9 V 6LR61
Automaatne väljalülitus, ca	5 minutit
Kaal, ca	0,27 kg



**BOSCH**

Loodud kestma

Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

---

## Eelised:

- Automaatne kalibreerimine väldib vigu rakendamisel ning muudab tööriista ideaalseks kindlakäelisel töötamisel
- Tuvastab metallobjekte ja pingestatud elektrijuhtmeid erinevate seinatüüpides, lisaks puittarindeid kipsplaadist seintes
- Tuvastab suurema ohutuse tagamiseks seinas olevad objektid enne puurimist, sobib ideaalselt renoveerimistödeks

