

**BOSCH**

Loodud kestma

Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Lokaliseerimisseade

Wallscanner D-tect 120



Intuiitiivne radarskanner peaaegu kõikidele materjalidele

Kõige olulisemad andmed

Max lokaliseerimissügavus	120 mm
Boschi radaritehnoloogia	jah
Lokaliseeritavad objektid	magnetilised metallid (nt raud), ...

Tellimisnumber 0 601 081 301

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

Aku pinge	12
Boschi radaritehnoloogia	jah
Lokaliseeritavad objektid	magnetilised metallid (nt raud), mittemagnetilised metallid (nt vask), pingestatud elektrijuhtmed, pingestamata elektrijuhtmed, veega täidetud plasttorud, puitkarkassid
Max lokaliseerimissügavus	120 mm
Lokaliseerimissügavus, magnetiline metall, max	120 mm
Lokaliseerimissügavus, mittemagnetiline metall, max	120 mm
Lokaliseerimissügavus, pingestatud elektrijuhtmed, max	60 mm
Lokaliseerimissügavus, puidust allstruktuurid, max	38 mm
Täpsus	±10 mm* (*lisaks kasutusest sõltuv kõrvalekalle)
Loetud	Kohavaade
Seinatüübid	Betoon, Kipsplaat, Universaalne

Materjali tuvastamine	Pingestatud elektrijuhe
Toide	12 V Li-ioon-aku või 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Automaatne väljalülitus, ca	5 minutit
Kaal, ca	0,5 kg
Lisafunktsioon	Dual Power (10,8 V / 4 x 1,5 V LR6 AA); objekti suuna näiduga keskpunktsihik



BOSCH

Loodud kestma

Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Eelised:

- Punktmõõtmine tagab täpse tuvastamise kitsastel pindadel
- Keskpunktisihik pakub visuaalseid juhiseid objekti keskme selgeks ja täpseks lokaliseerimiseks
- Topeltoiteallikas võimaldab seadet kasutada koos 12 V liitium-ioonaku või standardsete Alkaline-patareidega

