

**BOSCH**

Loodud kestma

## Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Lokaliseerimisseade

### GMS 120-27



Selge ja lihtne: intuiitiivne seinaskanner, mis muudab nähtamatu nähtavaks

#### Kõige olulisemad andmed

Max lokaliseerimissügavus	120 mm
Boschi radaritehnoloogia	ei
Lokaliseeritavad objektid	magnetilised metallid (nt raud), ...

**Tellimisnumber** 0 601 081 700

## Tehnilised andmed

### Tehnilised andmed

Boschi radaritehnoloogia	ei
Lokaliseeritavad objektid	magnetilised metallid (nt raud), mittemagnetilised metallid (nt vask), pingestatud elektrijuhtmed, puitkarkassid
Max lokaliseerimissügavus	120 mm
Lokaliseerimissügavus, magnetiline metall, max	100 mm
Lokaliseerimissügavus, mittemagnetiline metall, max	120 mm
Lokaliseerimissügavus, pingestatud elektrijuhtmed, max	50 mm
Lokaliseerimissügavus, puidust allstruktuurid, max	30 mm
Tolmu- ja pritsmekaitse	IP 54
Materjali tuvastamine	Magnetiline metall, Mittemagnetiline metall, Pingestatud elektrijuhe, Mittemetallmaterjal
Toide	2 x 1,5-V-LR6 (AA), 2 x 1,2 V HR6 (AA), 1 x BA 3,7 V 1,0 Ah liitiumioonaku
Kaal, ca	0,29 kg
Lisafunktsioon	Märgistusava



**BOSCH**

Loodud kestma

Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

---

## Eelised:

- Annab puurimisel kindlust, tuvastades seinas metallid, pingestatud elektrijuhmed ja puitkonstruktsioonid
- Hõlpsalt kasutatav tänu lihtsale režiimivalikule ja märgistusavale
- Loodud rasketes tingimustes kasutamiseks – löögikindel kummist kest ja kaitseaste IP54

PROTECTED TOOLS  
Detects Metal | Detects Voltage

